

# 充電電池

SKC-LB1820, SKC-LB1840, SKC-LB1820B



## 組裝



(1) 取電池對準充電座的軌道，勿偏斜。



(2) 依箭頭方向將電池順勢推入充電座，直到有咔嗒一聲表示已經推到底。



(3) 完成組裝同時 ID 執行辨識，ID 辨識成功同時會有 B 一聲短音。

## 拆卸



(1) 將電池卡榫往上持續推到頂，如箭頭方向所述。



(2) 依箭頭方向順勢將電池推離充電座。



(3) 完成拆卸。

## 技術參數

電池型號	SKC-LB1820	SKC-LB1840	SKC-LB1820B
電壓	18V		
容量	1950mAh	3900mAh	2000mAh
額定電壓	18V		
功率	35Wh	70Wh	36Wh
電芯排列方式	5串1併	5串2併	5串1併
重量	430g	720g	430g
外部尺寸(mm)	119 * 90 * 40	119 * 90 * 59	92 * 75 * 63
安規認證	CE, ETL		
UN38.3鑑定報告	YES		

## 充電電池介紹

- 採用日本品牌高效能鋰錳(Li-ion)電池。
- 內部配置含保護線路，防止電池過充、過放。
- 卡榫結合強度與拆卸組裝的方便性。
- 充飽電壓21V，低電壓保護13.5V，過溫保護(放電)72°C。
- 電池加密設計，只能允許原廠充電器充電，確保電池安全性，延長電池使用壽命。

## 各型號充電器搭配不同容量電池充電時間參考表

電池型號/容量	SKC-P120W	SKC-P80W	SKC-80W	SKC-P60W-D
SKC-LB1820 (1950mAh)	約40分鐘	約40分鐘	約40分鐘	
SKC-LB1840 (3900mAh)	約60分鐘	約80分鐘	約80分鐘	
SKC-LB1820B (2000mAh)				約40分鐘