

小扭力DC-TYPE 半自动手按式系列

P1L-BSD-1000 / 1200




性能介绍

- DC带电源控制器。
- 内部双重绝缘，符合国际安全标准，100%安全可靠体积小。
- 重量轻，外形符合人体工学原理，操作顺手。
- 扭力精度准确，扭力调整由小到大大，无段调整，速度保持不变，转速快、轻巧，操作简单，增加工作效率。
- 适用于一般电子电器产品焊具、小家电、玩具等加工装配业。


技术参数

| 型号 | P1L-BSD-1000L | P1L-BSD-1200L |
|---------------------|---------------|---------------|
| 输入电压 | 32V DC | |
| (V _{eff}) | 0.5-7 | 2-15 |
| 扭力 | 0.44-6.10 | 1.77-13 |
| (Nm) | 0.05-0.69 | 0.2-1.47 |
| 扭力精度(%) | ±5% | |
| 扭力调整 | 无级式 | |
| 额定功率 | 45W | |
| 空转速(r.p.m) | 1000 | 1000 |
| 适用螺絲 | 機械牙 | 2.0-4.0 |
| 直径(mm) | 自攻牙 | 1.4-2.0 |
| 重量(g) | 480 | |
| 長度(mm) | 230 | |
| 適用電源控制器 | BSD-32P | |
| ESD (Anti-Static) | — | — |
| UL (CUL)認證 | — | — |
| CE認證 | — | — |
| CCC認證 | ✓ | ✓ |
| RoHS | ✓ | ✓ |
| 適用起子頭 | | |

外部尺寸



扭力曲线图



技术参数

| 型号 | BSD-32P |
|------|------------------------------|
| 输入电压 | AC 220V 50/60Hz |
| 输出电压 | 32V DC |
| 外型尺寸 | 130*50*30mm |
| 重量 | 260g |
| 适用型号 | P1L-BSD-1000L, P1L-BSD-1200L |
| 通过认证 | |

周边配件

