





### 外型尺寸圖



### 產品介紹

- 五段打擊式切換並有指示燈提醒，客戶可以依照需求切換起子的扭力輸出，並控制打擊時間，防止不必要的損耗。
- 適用電池體型比BSC-PTI-250系列更小，且起子外型符合人體操作工學設計，讓使用者操作順手握持不費力。

### 功能操作介紹



### 功能名稱對照表

No.	名稱	No.	名稱
(1)	啟動壓板	(5)	手腕帶
(2)	正反切換桿	(6)	S腰帶吊鉤
(3)	LED照明燈	(7)	訊號顯示燈
(4)	起子頭帽	(8)	扭力切換燈

### 技術參數

機型	BSC-PTI-100	
輸入電壓	18V	
空轉速(r.p.m)±10%	0-2300	
打擊數(b.p.m)	0-3000	
工作扭力(N.m)	0-100	
打擊模式	1	0-20
	2	0-40
	3	0-60
	4	0-80
	5	0-100
重量(kg)	1.0 (不含電池)	
長度(mm)	155*195 (L*H不含電池)	
適用電池	SKC-LB1820B	
電池充電器	SKC-P80W-D	
適用起子頭	 HEX 6.35mm(No.3)	